



Escale

Blade Open 95 cm


Oberfläche

- Beton
- schwarz
- anthrazit
- bronze
- gold
- silber
- taupe
- weiß

Version

- mit Casambi Modul
- mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
- mit ZigBee Modul

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Escale
Designer	Peter Kraus
Entwurfjahr	2020
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Tiefe in cm	4
Durchmesser in cm	95
Material	Aluminium
Leistung in Watt	90,5 W
LED	inklusive
Ra	>90
Lichtstrom in lm	12.100
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Maße	Ø 95 cm

Beschreibung

Die Escale Blade Open 95 cm ist eine Wand- und Deckenleuchte mit einer Öffnung im Inneren. Diese Öffnung ist asymmetrisch in der Leuchte angeordnet und verfügt über einen Durchmesser von 59 cm. Das Licht der Leuchte wird indirekt an Wand oder Decke abgegeben und davon reflektiert, so dass innerhalb der Leuchte und um diese herum ein Lichteffect entsteht. Diese Leuchte verfügt über einen Durchmesser von 95 cm und eine Tiefe von 3,5 cm. Sie wird in folgenden Oberflächen angeboten: weiß matt, schwarz matt, silber matt eloxiert, Betonoptik, Blattgold, taupe eloxiert und anthrazit. Die integrierte LED verfügt über eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Neben der Blade Open mit Öffnung wird auch die geschlossene Blade Leuchte angeboten.

Die Blade Open 95 cm ist in drei Versionen erhältlich: mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer bauseitig dimmbar, mit Casambi Modul oder mit ZigBee Modul. Die Version mit Casambi Modul wird mit der Casambi App über Smartphone / Tablet via Bluetooth gedimmt. Die Version mit ZigBee Modul kann per Sprachsteuerung reguliert werden.

Als Zubehör wird ein Verbindungs-Set angeboten, mit dem zwei Blade Open oder Blade Leuchten an einen einzigen Stromanschluss angeschlossen werden können. Mit mehreren Verbindungs-Sets kann aus mehreren Einzel-Leuchten eine große Leuchte gebildet werden. Dabei lässt sich die Blade Open mit der Blade kombinieren. Z.B. kann auch eine kleinere Blade Leuchte in der Öffnung einer größeren Blade Open Leuchte montiert werden. Als Zubehör ist zudem ein Plug and Play Kabel mit Kippschalter erhältlich, mit dem eine Blade Leuchte auch direkt an eine Steckdose angeschlossen werden kann.