




# Foscarini

## Spokes 2 MyLight

### Oberfläche

- Kupfer
- schwarz
- gold
- graphit
- weiß

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Italien
<b>Hersteller</b>	Foscarini
<b>Designer</b>	Studio García Cumini
<b>Entwurfjahr</b>	2015
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Durchmesser in cm</b>	52
<b>Material</b>	ABS, Aluminium, Polycarbonat, Stahl
<b>Kabellänge</b>	340 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Casambi Modul
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	21 cm
<b>Systemleistung</b>	1 x 25 Watt + 1 x 5 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	3.000
<b>Lichtverteilung</b>	Raumlicht
<b>Maße</b>	H 53 cm   Ø 52 cm

### Beschreibung

Die Foscarini Spokes 2 MyLight Pendelleuchte verfügt über einen Durchmesser von 52 cm sowie eine Höhe von 52,5 cm. Ihr Leuchtschirm besteht aus vertikal angeordneten Speichen aus Stahlrundrohren. Die Leuchte wird in den Oberflächen weiß, graphit, schwarz, gold und Kupfer angeboten. Als Leuchtmittel sind zwei LEDs integriert, die eine Gesamtleistung von 30 Watt haben. Die elektrische Zuleitung wird entlang einer Speiche geführt, deshalb ist sie von außen nicht sichtbar. Das Kabel mit einer maximalen Länge von 340 cm ist bei Bedarf kürzbar. Auf Anfrage ist die Pendelleuchte auch mit einem längeren Kabel erhältlich.

Die Spokes 2 MyLight wird über Bluetooth mit Casambi App per Smartphone oder Tablet (IOS, Android) reguliert und gedimmt. Auf diese Weise kann sie in der Lichtstärke von 0-100% reguliert werden, ohne dass neue Geräte, Verkabelungen, Schalter oder Internetverbindungen nötig wären. Die Leuchte muss nur installiert und über Bluetooth mit Smartphone oder Tablet gekoppelt werden. Zusätzliche Konfigurationen durch qualifiziertes Personal werden nicht benötigt. Die Pendelleuchte wird von Foscarini auch als Leuchte angeboten, die nicht-dimmbar oder DALI dimmbar ist.